



B-web 95 20 – Registrazione innovativa dei dati aziendali

Terminale di registrazione dei dati aziendali per aziende e filiali di piccole dimensioni

Il numero di funzioni rende il terminale B-web 95 20 ideale per la registrazione dei dati aziendali (SFDC) in aziende e filiali di piccole dimensioni. È dotato di 16 tasti per le funzioni standard come la registrazione e la cancellazione di ordini o l'immissione di motivi di guasto. Per semplificare il comando, a questi tasti sul display è assegnato rispettivamente un nome univoco in modo tale da poterli selezionare direttamente.

Per l'adattamento ai vostri processi specifici i tasti e le fasi di immissione possono essere parametrizzati in modo personalizzato.

L'identificazione dei collaboratori avviene tramite un lettore RFID. Come opzione uno scanner di codici a barre CCD vi supporterà nella registrazione di documenti concernenti gli ordini.

La memoria del B-web 95 20 è già predisposta per 1.000 record principali e 4.000 registrazioni.

Il terminale funziona in modalità online o offline. L'integrazione in reti viene realizzata tramite l'interfaccia Ethernet standard. Tramite questa interfaccia avviene anche l'alimentazione di corrente attraverso Power over Ethernet (PoE).

Per l'ambiente industriale il terminale è dotato di una copertura protettiva elastica; come opzione è disponibile anche un alloggiamento protettivo di metallo.

I vantaggi in breve

- Numero di funzioni ideale per il primo approccio alla registrazione dei dati aziendali
- Frontalino completamente in vetro in due design con tastiera capacitiva antiusura
- Supporto di tutti gli standard RFID diffusi
- 16 funzioni per la registrazione dei dati aziendali parametrizzabili a piacere con fino a 18 fasi di immissione
- Supporta DHCP/DNS e la comunicazione host tramite HTTP/TPS
- Investimento sicuro grazie alla compatibilità con le serie di terminali B-Net e Bedanet
- Soddisfa il tipo di protezione IP54

Panoramica delle prestazioni

Hardware	Configurazione di base B-web 95 00	Pacchetto opzionale B-web 95 20	Pacchetto opzionale B-web 95 40
Apparecchio di base	●	●	●
Base ¹	●	●	●
Tastiera capacitiva (disponibile in design per la SFDC o per la TA)	●	●	●
Display QVGA 320 x 240 punti	●	●	●
Interfaccia utente Guide by Light ²	○	○	○
Lettori			
Lettore RFID (LEGIC, Mifare, HID)	○	○	○
Altri lettori RFID ⁴	○	○	○
Modulo biometrico CBM / CBM-E per 500 / 3.000 / 5.000 persone ²	○	○	○
Lettore di bande magnetiche ⁴	○	○	○
Lettore a scorrimento di codici a barre ⁴	○	○	○
Scanner di codici a barre CCD	○	○	○
Interfacce			
10/100 Ethernet Interface	●	●	●
Comunicazione host RS-485 / RS-422 ³	○	○	○
Comunicazione host GSM ³	○	○	○
RS-232 per apparecchi periferici esterni ³	○	○	○
Alimentazione di corrente			
PoE secondo IEEE 802.3af	●	●	●
24 V AC/DC ³	○	○	○
Alimentatore interno di 230 V ³	○	○	○
Gruppo di continuità (30 minuti / 200 registrazioni)	○	○	○
Preservazione dei dati in caso di caduta di corrente	●	●	●
Opzioni di salvataggio			
4.000 record di registrazioni / 200 persone	○	-	-
4.000 record di registrazioni / 1.000 persone	○	●	●
8.000 record di registrazioni / 2.000 persone	○	○	○
50.000 record di registrazioni / 10.000 persone ²	○	○	○
Online XML (in combinazione con software di base XML 10)	○	-	-
Modulo software			
Software di base SFDC1 "offline"	●	-	-
Software di base SFDC2 "on-/offline, G-Dialog"	○	●	-
Software di base SFDC3 "on-/offline, elenchi, XML"	○	-	●
Software di base XML10 "XML"	○	-	-
Opzione input/output	○	○	○
Opzione HTTP	○	●	●
Opzione DHCP/DNS	○	●	●
Opzione crittografia dati	○	○	●
Opzione programmazione AVISO	○	○	○
Opzione registrazione locale con biometria	○	●	●
Maggiore resistenza			
Copertura protettiva elastica ⁵	○	●	●
Alloggiamento protettivo in metallo ⁵	○	○	○

● Standard ○ Opzione - Non possibile

1 Equipaggiamento opzionale con una scheda corrispondente all'alimentazione di corrente scelta, interfaccia e/o I/O digitali.

2 Le caratteristiche prodotto vengono definite al momento dell'ordinazione. Esecuzione diversa possibile sostituendo il terminale.

3 In caso di modifica a posteriori è necessario sostituire la base.

4 L'installazione nell'alloggiamento è possibile solo se indicato di conseguenza al momento dell'ordinazione e non è possibile come modifica a posteriori.

5 Non in combinazione con lettori a scorrimento o speciali.

Avete domande? Saremo lieti di offrirvi consulenza, vi aspettiamo.

dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang

Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
1023 Crissier

T: +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.com

Con riserva di modifiche tecniche.
© 2017 dormakaba. k3wfm110-it
Aggiornato al 10/2017