



製品仕様

| 区分 | Kaba drive | 備考 |
|--------------|---|--|
| 対応錠前 | MIWA : LA/DA/LSP GOAL : LX/HD/TX | |
| 対応扉厚 | DT30~50mm ※注1 | ※注1 : LA/DAは32~50mm |
| 対応バックセット | B/S : 38/51/60/64mm ※注2 | ※注2 : B/S38の場合、枠の形状によって外開きに対応できないことがあります。 |
| 使用電源 | CR123A×2本(本体用) DC電源 : DC5V/1A(本体用) ※注3 CR2032×1(リモコン用) | 電池は製品同梱 注3 DC電源装置は製品に同梱しておりません |
| 非常電源 | 9V角型アルカリ乾電池 | フロントリーダー部に供給 製品に同梱しておりません |
| 電池寿命 | 約1年 | 一日10回使用の場合 |
| 使用可能温度範囲 | -20~55℃ | |
| 自動施錠機能 | マグネット(開閉感知3秒)センサーロック タイムロック(10秒もしくは、20秒) | 交互動作可能 |
| 静音性(室内側) | ドアとの距離10cm : 69db ドアとの距離20cm : 65.6db ドアとの距離40cm : 58.8db | |
| 防水性 | IP54 | フロントリーダーのみ |
| 認証方法 | RFID/PINコード リモコン(バックドライブと通信) | |
| 対応IC規格 | LEGIC advant/FeliCa/Mifare | 異なるIC規格の混在使用可能 |
| RFID登録数 | マスターメディア2件 ユーザーメディア100件 | |
| PINコード登録数/桁数 | マスターPINコード2パターン・ ユーザーPINコード10パターン/4~12桁 ワンタイムPINコード10パターン | |
| リモコン登録数 | 最大8台使用可 | 周波数 : 426.5375MHz |
| その他 | 操作履歴取得可能 二ヶ国語(日本語/英語) 音声ガイダンス | ※注4 専用ソフトウェア、Micro-Bケーブル PC(Windows XP, Windows7, Windows8, Windows10)が必要 |

NOTE

PROJECT
DRAWING
DRAWING No.

検
図

技術部
16.12.15
植山

作
図

設計
16.12.15
秋山

dormakaba