



Terminal Kaba 97 00

Registro de tiempos y «más»

Elegante, multifuncional y robusto.

Así se presenta el nuevo Terminal Kaba 97 00.

Como desarrollo consecuente de la generación de terminales Kaba, el terminal Kaba 97 00 ofrece posibilidades completamente nuevas para satisfacer sus requisitos individuales. Además de las funciones estándar en el área del registro de tiempos, como el «entrar» y «salir» o la visualización de cuentas de horario flexible o días de vacaciones, permite utilizar otras funciones como el uso de aplicaciones o la apertura de un navegador web.

La pantalla táctil de 7 pulgadas no solo le ayuda gracias a su gran tamaño y claridad, sino que además le ofrece la posibilidad de configurar la superficie de visualización según sus preferencias.

Los paquetes de opciones

El terminal Kaba 97 00 está disponible en tres paquetes diferentes, para conseguir el terminal ideal en función de los requisitos.

Con el paquete de opciones 97 20 obtiene un equipo básico que le proporciona todas las funciones necesarias para realizar un registro de tiempos fiable en su empresa.

En el siguiente nivel, el paquete de opciones 97 40 incorpora la posibilidad de emplear funciones de control de acceso. Estas funciones incluyen el control y la supervisión de puertas, así como la integración de componentes de puerta offline mediante la funcionalidad CardLink.

El paquete de opciones 97 60 incluye una fuente de alimentación sin interrupciones, para una seguridad máxima en caso de corte del suministro eléctrico.

Principales ventajas

- Registro de datos seguro y sencillo
- Pantalla táctil de 7 pulgadas con colores brillantes y cristal frontal resistente
- Teclas de navegación capacitivas
- Integración sencilla en la red a través de la interfaz Ethernet
- Diversas opciones de suministro eléctrico (PoE, conexión de 230 V CA, 24 V CC a través de fuente de alimentación)
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Sistema de cámara opcional
- Apto para todos los medios RFID comunes
- Integración de soluciones biométricas de identificación y verificación
- Compatible con las series de terminales existentes
- Interfaz de usuario configurable
- Respuesta de registro acústica configurable
- CardLink
- »Instalación en 1 clic«
- »Sustitución en 1 clic«

Características

Hardware	Configuración básica 97 00	Paquete de opciones 97 20	Paquete de opciones 97 40	Paquete de opciones 97 60
Modelo básico	●	●	●	●
Estación base ¹	●	●	●	●
Pantalla táctil de 7 pulgadas	●	●	●	●
Cámara con luz blanca e IR	○	○	○	●
Marco de protección	○	○	○	○
Lector				
Lector RFID (LEGIC, MIFARE, HID)	●	●	●	●
Otros lectores RFID ⁴	○	○	○	○
Módulo biométrico CBM / CBM-E para 500 / 3000 / 5000 personas ²	○	○	○	○
Lector de bandas magnéticas ⁴	○	○	○	○
Escáner CCD de códigos de barras	○	○	○	○
Barcode Scan Engine	○	○	○	○
Interfaces				
Interfaz Ethernet 10/100 (IPv4/IPv6)	●	●	●	●
Fuente de alimentación				
PoE según IEEE 802.3af	○	○	○	○
24 V CC ³	○	○	○	○
Fuente de alimentación interna de 100 – 230 V CA ⁴	○	○	○	○
Fuente de alimentación ininterrumpida	○	○	○	●
Conservación de datos en caso de caída del suministro	●	●	●	●
Software de equipo				
B-Client HR30	●	●	●	●
Opciones de software				
Opción de control de puerta (admite 2 salidas de relé y 4 entradas)	○	○	●	●
Opción de encriptación de datos	○	○	○	●
Opción CardLink (escritura LEGIC, MIFARE)	○	○	●	●
Opciones de memoria				
Memoria de datos para 200 personas	●	●	–	–
Memoria de datos para 1000 personas	○	○	–	–
Memoria de datos para 2000 personas	○	○	●	–
Memoria de datos para 10 000 personas	○	○	○	○

Atención: las funciones del producto disponibles dependen del contexto del sistema en el que se utiliza.

Estándar ●
Opción ○
No es posible –

1 Equipamiento opcional con una platina según el suministro de corriente, la interfaz y/o las E/S digitales elegidas.

2 Definición de la forma al realizar el pedido de productos. Posibilidad de modificar el modelo sustituyendo el terminal.

3 En caso de modificación posterior, es necesario sustituir la estación base.

4 La instalación se realiza en la carcasa inferior al realizar el pedido y no es posible posteriormente.

Iberkaba, S.A.
Calle María Tubau 4
28050 Madrid
Spain
T: +34 902 224 111
F: +34 902 244 111
E info.es@kaba.com
www.dormakaba.com

Subject to change without notice
© 2016 dormakaba. Version 12/2016