



CardLink und Zutrittskontrolle – das dormakaba Terminal 96 05

CardLink – der Ausweis ist die Verbindung

Mit CardLink können über das Terminal 96 05 Zutrittsberechtigungen direkt auf Mitarbeiterausweise übertragen werden. Dadurch werden Zutrittspunkte, die über keine Netzwerkverbindung verfügen, in die Online-Zutrittskontrolle integriert. Komplett ohne Verkabelungs- und Programmieraufwand.

Die Benutzer erhalten über das Terminal 96 05 die Zutrittsrechte auf Ihren Ausweis. Die Terminals sind an zentralen Standorten angebracht, z.B. am Personaleingang, im Liftbereich oder in der Kantine und somit schnell zu erreichen.

Optional kann das Terminal 96 05 in Verbindung mit externen I/Os auch eine Tür öffnen und überwachen.

Typische Anwendungen

- Nicht verdrahtete Türen können nahtlos in die Online-Zutrittskontrolle integriert werden.
- Türen zu Büros, Labors, Archiven oder allgemeine Durchgänge, die nicht stark frequentiert werden und keine Türüberwachung gefordert ist.
- Türen, an denen eine Funkübertragung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Einfache Integration

Das Terminal 96 05 unterstützt die gängigen RFID-Leseverfahren LEGIC und MIFARE und lässt sich schnell und einfach mit einer Wandmontageplatte montieren. Durch die PoE-Unterstützung wird es direkt über die Netzwerkleitung mit Spannung versorgt.

Die intuitive Bedienung gewährleistet ein 4" Touchscreen, welcher sich hinter der gehärteten und kratzunempfindlichen Glasfront des Terminals befindet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Ideales Einstiegsterminal für die Zutrittskontrolle
- Brillanter 4"-Touchscreen
- Stabiles Gehäuse und robuste Glasfront
- Integrierter RFID Leser
- CardLink / AoC: Zutrittsberechtigungen direkt auf Ihre Mitarbeiterausweise übertragen
- Effizient administrieren: Berechtigungen werden wie „online“ vergeben
- Power over Ethernet (PoE)
- Gigabit Ethernet oder WLAN Kommunikation
- Schutzart IP65

Leistungsmerkmale

9605-K6	
Gerätesoftware	
B-Client AC15	●
Leser	
MRD Näherungsleser (LEGIC / MIFARE)	●
HID iClass SE Näherungsleser	○
Host Schnittstelle	
10/100/1000 Ethernet Interface (IPv4)	●
WLAN	○
Stromversorgung	
Power over Ethernet	●
Optionen	
Türsteuerung	○
Datenverschlüsselung	○
CardLink	●
Speicheroptionen	
200 Personen	●
1.000 Personen	○
2.000 Personen	○
10.000 Personen	○
10.000+ Personen	○
Bauform	
Erhöhte Schutzklasse IP65	○
Kabelzuführung Aufputz	○
Add-On I/Os (Aufputz)	○
Abgesetzte I/Os (Unterputz)	○

Anmerkung: Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird.

Standard ●
Option ○

Technische Daten

- Datenerfassungsterminal
- Freescale i.MX6DualLite Prozessor
- 4" Touchscreen 480 x 800 Pixel
- Android 5.0.2
- 2 GByte RAM, 8GByte eMMC Flash

Schnittstellen

- Externe I/Os (2 Relays, 4 digitale Eingänge) via:
 - Add-On I/Os für 9600-K6
 - Abgesetzte I/Os für 9600-K6

Stromversorgung

- Power over Ethernet (IEEE 802.3at)
- Leistungsklasse 0 (0,44-12,95 W)

Umwelt

- Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 85% (nicht kondensierend)
- Schutzart nach IEC 60529: IP30/IP54/IP65 je nach Ausführung

Gehäuse

- Robustes Kunststoff/Aluminium Gehäuse mit Wandmontageplatte
- Optional externe I/Os (2 Relais, 4 Eingänge)
- Optional externer Magnetstreifen Durchzugsleser

Abmessungen (B x H x T)

- 89mm x 177mm x 32mm (Grundgerät)

Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie in den entsprechenden dormakaba Katalogen oder Systembeschreibungen.

Technische Änderungen vorbehalten.
© 2019 dormakaba. Stand 09/2019

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg S.A. | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Mühlebühlstrasse 23 | CH-8620 Wetzikon | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch