



dormakaba Terminal 96 00

Zeiterfassung im Kompakt- design

Sie suchen eine sichere und unkomplizierte Zeiterfassung? Mit dem Terminal 96 00 bieten wir Ihnen eine flexible Einstiegs-lösung, die Sie später problemlos erweitern können.

Neben der Zeiterfassung bietet Ihnen das Terminal 96 00 die Möglichkeit einer Türsteuerung, einer zeitgemäßen Mitarbeiter-kommunikation und der Nutzung Ihrer eigenen App.

Dank Schutzart IP65 ist das Termi-nal mit seinem robusten Gehäuse und der schlagfesten Glasfront extra staub- und wasserdicht – und damit besonders langlebig.

Die Benutzeroberfläche ist frei konfigurierbar und kann im firmenindividuellen Look mit firmenspezifischen Inhalten und Anwendungen gestaltet werden.

Zusatzoptionen wie CardLink erweitern den Funktionsumfang bedarfsorientiert. Damit können Sie Ihre digitalen Türkomponenten einer Standalone-Zutrittskontrolle problemlos mit einer Online-Zu-trittslösung verknüpfen.

Wählen Sie aus unterschiedlichen Optionspaketen das Gerät, das zu Ihnen passt:

Das Terminal 96 00 steht Ihnen in den Optionspaketen 96 20, 96 40 und 96 60 zur Verfügung (Leistungsmerkmale auf der Rückseite). Diese Auswahl bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gerät ganz individuell an Ihre Anforderungen anzupassen.

Vorteile auf einen Blick

- Brillanter 4"-Touchscreen
- Schutzart IP65 für zuverlässigen Schutz vor Staub und Wasser
- Stabiles Gehäuse und robuste Glasfront
- Frei gestaltbare Benutzeroberfläche
- Integration von Apps
- Türsteuerung für eine einfache Zutrittskontrolle
- 1-Click-Installation für einfache und schnelle Inbetriebnahme
- CardLink-Funktion für eine leichte Integration von Offline-Türkomponenten
- Power over Ethernet (PoE)
- Integrierter Lautsprecher

Leistungsmerkmale

Hardware	Optionspaket 96 20	Optionspaket 96 40	Optionspaket 96 60
Grundgerät	●	●	●
4" Touchscreen	●	●	●
Schutzart IP65	○	○	○
Leser			
RFID-Leser (MRD)	●	●	●
Schnittstellen			
10/100 Ethernet Interface (IPv4/IPv6)	●	●	●
Stromversorgung			
PoE nach IEEE 802.3at	●	●	●
Datenerhalt bei Stromausfall	●	●	●
Gerätesoftware			
B-Client HR20	●	●	●
Softwareoptionen			
Option Türsteuerung (Unterstützt 2 Relais Ausgänge und 4 Eingänge)	○	●	●
Option Datenverschlüsselung	○	○	●
Option CardLink	○	●	●
Speicheroptionen			
Anzahl Personen 200	●	–	–
Anzahl Personen 1.000	○	–	–
Anzahl Personen 2.000	○	●	–
Anzahl Personen 10.000	○	○	●
Anzahl Personen 10.000 +	○	○	○

Anmerkung: Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird.

Standard ●
Option ○
Nicht möglich –

Technische Änderungen vorbehalten.
© 2018 dormakaba. Stand 09/2018

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg S.A. | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Mühlebühlstrasse 23 | CH-8620 Wetzikon | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch